

הוראות חיבור לרמזור 3 צבעים מקט"ם 751580 ו 751585

***הערה חשובה* על פי חוק החשמל, החיבור החשמלי יבוצע ע"י חשמלאי מורשה בלבד.**



מוליך אדום = +24vdc או פאזה (תלוי בדגם)

מוליך אדום שחור = -dc או אפס (תלוי בדגם)

מוליך חום = מוליך משותף.

מוליך ירוק לנורה הירוקה.

מוליך צהוב לנורה הצהובה.

מוליך אדום לנורה האדומה.

נספק מתח קבוע למוליכים האדום והאדום/שחור בהתאם למתח הרמזור ובהתאם לקוטביות.

נגשר בין המוליך המשותף (חום) למוליך הקשור לנורה שנרצה שתהבהב (לדוגמה המוליך הירוק) ואז הנורה הירוקה תהבהב, ניתן לגשר מס' מוליכים לחוט החום (לדוגמה נגשר את המוליך החום עם המוליכים האדום והירוק) ואז שתי הנורות הירוקה והאדומה יהבהבו וכו'.

